

BCL201B

# SÉCATEUR SANS FIL

- Grâce à la double ouverture de lame (15 mm et 32 mm) qui permet une taille rapide, cet outil est particulièrement adapté pour tailler les vignes.
- Le sécateur convient également pour la taille de différents types de bois et arbustes, ainsi que des plantes ornementales dans les parcs et jardins.

Excellente performance de coupe grâce à la lame en acier japonais de qualité supérieure

Affichage intelligent indiquant l'autonomie de la batterie

Excellent confort de travail grâce aux poignées bimatière, parfaitement équilibré

Coupe progressive avec double ouverture de lame (15 mm et 32 mm) pour répondre à différents besoins de taille. L'option de demi-ouverture de la lame augmente le temps de travail et permet d'économiser de la batterie



Trou de lubrification et système de verrouillage d'écrou pour un entretien facile

Interrupteur ON/OFF



Batterie sans fil amovible 14,4 V venant s'insérer dans la poignée du sécateur. Sécurité renforcée et liberté totale de mouvements

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉCATEUR	BCL201B
Capacité de coupe	32 mm
Poids sans la batterie	740 g
Poids avec la batterie	970 g
Longueur de l'outil	285 mm
Longueur de la lame	60 mm (du milieu de l'axe jusqu'à la pointe de la lame)
Capacité de coupe en ouverture complète	32 mm
Capacité de coupe en demi-ouverture	15 mm
Tension de fonctionnement	14,4 V (tension maxi. 16,8 V)
Puissance du moteur	100 W (puissance maxi. 500 W)

BATTERIE	
Type de batterie	Lithium-Ion
Référence	BCL1B03IB
Tension nominale	14,4 V
Capacité	2,5 Ah
Énergie stockée	36 Wh
Autonomie	2 – 3 heures
Temps de charge	1,5 heures
Ref. chargeur	BCL1C4IB

**15-32 mm**  
capacité de coupe

**2-3 heures**  
autonomie par batterie



**2**  
batteries incluses

### Comprend

- Sécateur sans fil
- Coffret mousse noir
- 2 x batteries lithium 14,4 V
- Chargeur avec double connexion
- 4 adaptateurs différents (type A,C,I,G)
- Manuel d'utilisation

Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation complet dans la langue locale à l'aide du code QR.